
BL-系列交流伺服电机

特点

- ◆ 采用稀土永磁材料
- ◆ 高响应
- ◆ 高效率
- ◆ 低噪音

- ◆ 全封闭式结构
- ♦ 高精度
- ♦ 高可靠
- ◆ 低振动

命名方法



电机法兰尺寸	123			方	123×夫	ī 123	
电机系列号	BL			BL	系列		
传感器类型	1	2	3	3 4		5	
代号	开关霍尔	旋转变压器	250 光· 编译	学码	其他	17 位 绝对 值编 码器	
机身长度代号	A	В	C	1	D	Е	
电机额定功率	75: 750W						
电机额定转速	20: 2000r/min						
功放级电压	H3 H M L						
等级代号	380VAC	AC	100V		≤60V		
制动器、油封规格	ST: 不带制动器、油封; ST-A: 带油封; ST-B: 带 DC24V 制动器; ST-C: DC24V 制动器、油封;						
轴端规格	缺省:标准键轴; 1:键轴带螺纹孔; 2:光轴						

MCM -

制 造 商: 珠海运控电机有限公司

地 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706

邮政编码: 519000

电 话: 86-756-2212077、2212076

传 真: 86-756-2126271

E-mail: webmaster@motion-con.com

Internet 网址: http://www.motion-con.com 珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另告)

第 1 页 共 10页

随机配件:无

注意: BL 系列电机无航空插头时标准型引线长 0.5m, 非标准型引线最长 10m。标准配置以外的定货请注明,追加电缆部分将另行核算价格,同时标准配置以外的交货时间较标准配置的交货时间长。

产品特点及使用条件

- ◆ 结构:全封闭式,自冷结构
- ◆ 安装方式: 法兰安装
- ◆ 绝缘等级: F
- ◆ 防护等级: IP54
- ◆ 振动: 2.5G
- ◆ 海拔高度: 1000m 以下
- ◆ 使用温度、湿度: 温度── 0~40°: 湿度── 90% 以下(不结霜条件)
- ◆ 保存温度、湿度: 温度—— -20~60°: 湿度—— 90% 以下(不结霜条件)

适用范围

- ◆ 额定转矩 4~15Nm,峰值转矩 12~45Nm,不同转速、不同容量规格齐全,适应不同需求。
 - ◆ 结构紧凑,安装容易,适合多数工业控制装置使用。

MCM ·

制 造 商: 珠海运控电机有限公司 电 话: 86-756-2212077、2212076

地 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706 传 真: 86-756-2126271

邮政编码: 519000 E-mail: <u>webmaster@motion-con.com</u>
Internet 网址: http://www.motion-con.com

珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另

第 2 页 共 10页

性能指标

表1 性能指标表

						表上作	性能指标表	
4. ¥L	符	H (2-	型号					
参数	号	单位	A040-10	B055-10	C075-10	D100-10	E150-10	
额定输出功率	$P_{\scriptscriptstyle N}$	W	400	550	750	1000	1500	
配套驱动器型号					PSDAXX33A*			
额定电源电压	$V_{\scriptscriptstyle 1N}$	V	单相 220V(AC)/3 相单相 220V(AC)					
额定转速	$n_{\scriptscriptstyle N}$	rpm	1000					
额定转矩	$T_{\scriptscriptstyle N}$	Nm	3. 820	5. 252	7. 162	9. 549	14. 324	
峰值转矩 (瞬间)	T_{P}	Nm	11. 460	15. 756	21. 486	28. 647	42.972	
最高转速	n_P	rpm			1200			
电势系数	k_{e}	Vs/rad	0. 923	0. 923	0. 923	0. 923	0. 923	
转矩系数	k_{t}	Nm/A	1. 956	1. 956	1. 956	1. 956	1.956	
转子惯量	$J_{\rm r}$	Kgm ²	7. 2×10^{-4}	9. 2×10 ⁻⁴	13. 2×10 ⁻⁴	17. 2×10 ⁻⁴	25. 2×10^{-4}	
电枢绕组(线间)电阻	R	Ω	15. 897	9. 793	5. 461	3. 695	2.022	
电枢绕组(线间)电感	L	mH	52.863	36. 364	22. 053	15. 719	9. 932	
摩擦和磁滞转矩	T_{f}	Nm	0. 120	0. 167	0. 199	0. 221	0. 255	
阻尼系数	β	Nms/rad	1.656×	2. 042×	2.780×10^{-4}	3.530×10^{-4}	4. 090×10 ⁻⁴	
额定线电流(有效值)	$I_{\scriptscriptstyle N}$	A	1.95	2.69	3.66	4. 88	7.32	
额定线电压(有效值)	$V_{\scriptscriptstyle N}$	V	154. 987	150. 555	143.880	141. 865	136. 695	
峰值电流 (有效值)	I_P	A	5. 796	7. 971	10.827	14. 367	21. 420	
额定功率增长率	$Q_{\rm N}$	KW/sec	20. 267	29. 982	38. 859	53. 014	81. 419	
机械时间常数	T_{m}	msec	4. 484	3. 530	2. 824	2. 490	1.655	
电气时间常数	T_{e}	msec	3. 325	3. 713	4. 038	4. 254	4. 910	
重量	G	Kg	4.6	5.8	8. 2	10.6	15. 4	

MCM

制 造 商: 珠海运控电机有限公司 电 话: 86-756-2212077、2212076

也 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706 传 真: 86-756-2126271

邮政编码: 519000 E-mail: <u>webmaster@motion-con.com</u>

Internet 网址: http://www.motion-con.com 珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另

第 3 页 共 10页

表 2 性能指标表

						表 2	性能指标表	
₹ .₩r	符	光 (六	型号					
参数	号	单位	A75-20	B100-20	C150-20	D200-20	E300-20	
额定输出功率	$P_{\scriptscriptstyle N}$	W	750	1000	1500	2000	3000	
配套驱动器型号					PSDAXX33A*			
额定电源电压	$V_{\rm 1N}$	V	单相 220V (AC) /3 相单相 220V (AC)					
额定转速	n_{N}	rpm	2000					
额定转矩	$T_{\rm N}$	Nm	3. 581	4. 775	7. 162	9. 550	14. 324	
峰值转矩 (瞬间)	T_{P}	Nm	10. 743	14. 325	21. 486	28. 650	42. 972	
最高转速	n_{P}	rpm	2400					
电势系数	$k_{\rm e}$	Vs/rad	0. 461	0. 461	0. 461	0. 461	0. 461	
转矩系数	$k_{\rm t}$	Nm/A	0. 978	0. 978	0. 978	0. 978	0. 978	
转子惯量	$J_{\rm r}$	Kgm ²	7. 2×10^{-4}	9. 2×10^{-4}	13. 2×10 ⁻⁴	17. 2×10 ⁻⁴	25. 2×10 ⁻⁴	
电枢绕组(线间)电阻	R	Ω	3. 685	2. 512	1. 383	0.868	0. 506	
电枢绕组(线间)电感	L	mH	13. 216	9. 091	5. 513	3. 930	2. 483	
摩擦和磁滞转矩	T_{f}	Nm	0. 120	0. 167	0. 199	0. 221	0. 255	
阻尼系数	β	Nms/rad	1. 66×10 ⁻⁴	2.04×10^{-4}	2. 78×10 ⁻⁴	3. 53×10^{-4}	4. 09×10^{-4}	
额定线电流(有效值)	$I_{\scriptscriptstyle N}$	A	3. 66	4. 88	7. 32	9. 76	14.65	
额定线电压(有效值)	$V_{\scriptscriptstyle N}$	V	139. 972	138. 259	135. 696	133. 949	132.692	
峰值电流 (有效值)	$I_{ ext{P}}$	A	10. 945	14. 605	21. 738	28. 845	42. 967	
额定功率增长率	$Q_{\rm N}$	KW/sec	17. 810	24. 783	38. 859	53. 025	81. 419	
机械时间常数	T_{m}	msec	4. 158	3. 622	2.860	2. 339	1. 997	
电气时间常数	Te	msec	3. 586	3. 619	3. 986	4. 528	4. 907	
重量	G	Kg	4.6	5.8	8. 2	10.6	15. 4	

MCM ·

制 造 商: 珠海运控电机有限公司 电 话: 86-756-2212077、2212076

地 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706 传 真: 86-756-2126271

邮政编码: 519000 E-mail: webmaster@motio

E-mail: webmaster@motion-con.com Internet 网址: http://www.motion-con.com 珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另

表 3 性能指标表

						衣 3	性能指标表	
参数	符	单位	型号					
少 奴	号	単位.	A110-30	B150-30	C220-30	D300-30	E400-30	
额定输出功率	P_N	W	1100	1500	2200	3000	4000	
配套驱动器型号				F	SDAXX33A	*		
额定电源电压	V_{1N}	V	单相 220V (AC) /3 相单相 220V (AC)					
额定转速	n_N	rpm			3000			
额定转矩	T_N	Nm	3.501	4.775	7.003	9.549	12.732	
峰值转矩 (瞬间)	T_{P}	Nm	10.503	14.325	21.009	28.647	38.196	
最高转速	n_P	rpm	3600					
电势系数	k _e	Vs/rad	0.308	0.308	0.308	0.308	0.308	
转矩系数	k _t	Nm/A	0.652	0.652	0.652	0.652	0.652	
转子惯量	J_r	Kgm ²	7.2×10 ⁻⁴	9.2×10 ⁻⁴	13.2×10 ⁻⁴	17.2×10 ⁻⁴	25.2×10 ⁻⁴	
电枢绕组(线间)电阻	R	Ω	1.899	1.002	0.559	0.378	0.225	
电枢绕组(线间)电感	L	mH	5.874	4.040	2.450	1.747	1.104	
摩擦和磁滞转矩	$T_{\rm f}$	Nm	0.120	0.167	0.199	0.221	0.255	
阻尼系数	β	Nms/rad	1.66×10 ⁻⁴	2.04×10^{-4}	2.78×10 ⁻⁴	3.53×10 ⁻⁴	4.09×10^{-4}	
额定线电流(有效值)	I_N	A	5.381	7.334	10.679	14.475	19.214	
额定线电压(有效值)	V _N	V	137.121	134.184	132.159	131.536	129.696	
峰值电流 (有效值)	I_P	A	16.143	22.002	32.037	43.425	57.642	
额定功率增长率	Q_N	KW/sec	17.024	24.783	37.153	53.014	61.327	
机械时间常数	T _m	msec	4.822	3.251	2.601	2.293	1.997	
电气时间常数	T _e	msec	3.093	4.032	4.385	4.619	4.910	
重量	G	Kg	4.6	5.8	8.2	10.6	15.4	

MCM


制 造 商: 珠海运控电机有限公司 电 话: 86-756-2212077、2212076

也 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706 传 真: 86-756-2126271

邮政编码: 519000 E-mail: webmaster@motion

E-mail: webmaster@motion-con.com Internet 网址: http://www.motion-con.com 珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另

特性曲线



MCM

制 造 商: 珠海运控电机有限公司 电 话: 86-756-2212077、2212076

地 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706 传 真: 86-756-2126271


邮政编码: 519000 E-mail: webmaster@motion-con.com

Internet 网址: http://www.motion-con.com 珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另

第 6 页 共 10页

电机安装尺寸

1. 不带油封型电机安装尺寸



MCM

制 造 商: 珠海运控电机有限公司

址:珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706

邮政编码: 519000

电 话: 86-756-2212077、2212076

传 真: 86-756-2126271


E-mail: webmaster@motion-con.com


Internet 网址: http://www.motion-con.com

第7页共10页

珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另告)

2。带油封型电机安装尺寸





 电机型号
 123BL 〈3〉A
 123BL 〈3〉B
 123BL 〈3〉C
 123BL 〈3〉D
 123BL 〈3〉E

 尺寸L 〈mm〉
 145
 157
 181
 205
 253

MCM ·

制 造 商: 珠海运控电机有限公司

址:珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706

邮政编码: 519000

电 话: 86-756-2212077、2212076


传 真: 86-756-2126271

E-mail: webmaster@motion-con.com

Internet 网址: http://www.motion-con.com 珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另告)

第 8 页 共 10页

3. 带制动器型电机安装尺寸:





电机型号	123BL (3) A	123BL (3) B	123BL (3) C	123BL (3) D	123BL (3) E
尺寸L 〈mm〉	213	225	249	273	321

MCM ·

制 造 商: 珠海运控电机有限公司

址:珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706

邮政编码: 519000

电 话: 86-756-2212077、2212076

传 真: 86-756-2126271

E-mail: webmaster@motion-con.com

Internet 网址: http://www.motion-con.com

第 9 页 共 10页

珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另告)

MCM ·

制 造 商: 珠海运控电机有限公司 电 话: 86-756-2212077、2212076

也 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706 传 真: 86-756-2126271

邮政编码: 519000 E-mail: <u>webmaster@motion-con.com</u>

Internet 网址: http://www.motion-con.com

第 10 页 共 10页 珠海运控电机有限公司 (内容如有更改,恕不另告)